

HASEGAWA®

HTE-610L-R

Düşük Voltaj Dedektörü



- ▶ Kullanımı çok basittir, dedektör ucunu bir terminal şeridine, çıkışa veya kabloya dokundurmak yeterlidir.
- ▶ Algılama bölgesinde voltaj bulunur bulunmaz, sesli bildirim yapar ve led ışığı yanıp sönmeye başlar. Algılanan değerin büyüklüğüne göre sesli ve görsel bildirim sıklaşır ya da seyrekleşir.
- ▶ Temas noktasındaki iletken kauçuk sayesinde kısa devreden kaynaklanabilecek kazalar önlenerek güvenle kullanılabilir.
- ▶ İki farklı hassasiyet seçeneği vardır. Hedef bölgedeki voltajın değerine göre hassasiyet artırılabilir ya da azaltılabilir.
- ▶ Açık ve kapalı iletkenlerle temasında sapmayı minimumda tutacak şekilde tasarlanmıştır.
- ▶ Düz dedektör başlığı ile çok damarlı kablolarda, birden fazla açıdan voltaj kontrolü yapılabilir.
- ▶ Test butonu ile cihazın pil durumu kolayca anlaşılabilir.
- ▶ Dedektör ucundaki LED ile görülmesi zor ortamları aydınlatır.
- ▶ Hafif ve kompakt bir yapıdadır. Ceppe taşımaya optimize edilmiş, kalem şeklinde ve cep klipslidir.
- ▶ Mavi, sarı ve gri olmak üzere üç farklı rengi mevcuttur.
- ▶ Elektrikçiler, bakım, servis, güvenlik personelleri, ev sahipleri, işyerinde veya evde enerjili devrelerindeki hat kopukluklarını veya gerilim taşıyan hatları belirlemek için hızla test edebilir.

Teknik Özellikler

Voltaj Hassasiyeti	AC 50 V ile 600 V arası
Frekans	50/60 Hz
Sertifikalar	CE, RoHS
Batarya Özellikleri ve Ömrü	2 x LR44 (1,5V) batarya, sürekli kullanımda 10 saat kullanım ömrü (Led ile 5 saat)
Boyutlar ve Ağırlık	130 x 22 x 23 mm, Ağırlık: ~ 22g (Batarya Dahil)

HASEGAWA®

HXW-6

Giyilebilir-Bileklik Tipi
Gerilim Algılama Cihazı



- ▶ Cihaz her zaman açıktır ve kapatılamaz, saha çalışanlarına yakınlardaki voltajı her zaman hatırlatır.
- ▶ Çok hafiftir. Ayarlanabilir kol bandı ile kullanımı kolaydır.
- ▶ Elektrik hattına yaklaşıldığı anda sesli ve görsel bildirimde bulunur. Algılanan değerin büyüklüğüne göre sesli ve görsel bildirim sıklaşır ya da seyrekleşir.
- ▶ Bulunulan ortamdaki insan kaynaklı kazaları önlemek adına her zaman aktiftir, hiçbir zaman kapanmaz.
- ▶ Elektrik panelleri, yüksek gerilim hatları, ray elektrik sistemleri, elektrik üretim ve dağıtım alanları vb. birçok alanda çalışanların güvenliği için çok önemlidir. Kaynağa belirli bir mesafeden elektrik akımı hakkında bilgilendirme yapar.

HXW-6W Uzaklık Alarm Tablosu

Voltaj	Alarm Başlama Uzaklığı
6.6kV	0,6m
11kV	0,8m
22kV	1,1m
33kV	1,3m

Teknik Özellikler

MODEL	HXW-6	HXW-6
Voltaj Hassasiyeti	6.6kV	1kV ile 42kV arası
Alarm Başlama Uzaklığı	60cm	6.6kV'de 60cm
Frekans	50/60 Hz	
Sesli Bildirim	60cm'de 65db'den fazla	
Koruma Sınıfı	IPX4	
Sertifikalar	CE, RoHS	
Batarya Özellikleri ve Ömrü	1 x CR1620(3V) batarya, sürekli kullanımda 15 saat kullanım ömrü	
Boyutlar ve Ağırlık	77 x 40 x 14 mm, Ağırlık: ~ 35g (Batarya Dahil)	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ile +40°C arası	